

RCL03 Mini-Empfänger

12-24 V AC / 12-32 V DC 2-Kanal



Der Mini-Empfänger RCL03 findet vorrangig in der Erweiterung bestehender Systeme seinen Einsatz.

Mit seinen zwei potenzialfreien Relaiskontakten können die verschiedensten Anlagen um eine Funkschnittstelle erweitert werden. Das Umrüsten eines Garagentorantriebes ist genauso einfach möglich wie das Einbinden von Easywave-Sendern in Hausrufsysteme.

Der RCL03 wird dabei mit 12-24 V AC oder 12-32 V DC betrieben und kann bis zu 32 Sendecodes einlernen.

Das kompakte Gehäuse kann bei Bedarf verschraubt werden und bietet Schutz gegen Staub und Wasser



RCL03E5002B10

Technische Daten

Codierung	Easywave Bis zu 32 Sender können eingelernt werden.
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Spannungsversorgung	12-24 V AC / 12-32 V DC
Leistungsaufnahme	0,18 W Stand by 0,6 W max. ohne Last
Betriebsarten	TOTMANN EIN/AUS (2-Tast-Bedienung) IMPULS (1 Sekunde) ROLLO-/JALOUSIE-MOTORSTEUERUNG (2-Tast-Bedienung) ROLLO-/JALOUSIE-MOTORSTEUERUNG (3-Tast-Bedienung)
Eingänge	2 externe Taster
Ausgänge	2 potenzialfreie Relaiskontakte (Wechsler)
Max. Kontaktbelastung	- AC 120 V / 1 A / 62 VA - DC 50 V / 1 A / 30 W
Schutzart	IP54 (Gehäuse verschraubt, Kabel korrekt montiert)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	80,4/65,5/29,5 mm
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003

Lieferumfang

- Mini-Empfänger
- Klebepad
- Befestigungsmaterial
- Gehäuseschrauben
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RCL03E5002B10	Mini-Empfänger, Easywave, 12-24 V AC / 12-32 V DC, 2x Wechsler, potenzialfrei, weiß

Anschlussplan

